



## PT-748

### Puesta a tierra para líneas aéreas de MT con percha doble

Equipo de puesta a tierra PT748 para líneas de distribución de energía eléctrica en media tensión, con capacidad de Icc de hasta 18 kA/1s.

Se suministran con morsetos de ajuste a ojal tornillo, modelo M-PPM y percha doble modelo AC.PD para facilitar el montaje.

Se proveen completos con carrete de aluminio, eje con morseto de puesta a tierra, jabalina helicoidal de bronce y caja metálica para transporte



IEC 60832-1

#### Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1109-5	PT-748	Equipo puesta a tierra para lineas aéreas de MT con percha doble para Icc 13kA/1s

#### Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
3	Morseto automáticos M-MT700
1	Plato portapinza PPP700
2	Cable entre morsetos de 35 mm <sup>2</sup> x 2 mts de largo (vaina PVC)
1	Cable bajada a tierra de 25 mm <sup>2</sup> x 15 mts de largo (vaina PVC)
1	Jabalina hexagonal de acero x 1 metro JHEX100
1	Carrete de aluminio de 175 mm x 137 mm de diámetro CAR-AL137
1	Eje con morsetería para jabalina AC-EJEPT
1	Caja metálica porta equipo CM600
<b>Opcionales</b>	13-1104-2 Puesta a tierra PT710 con plato portapinza acople universal * Con conductores de cobre vaina silicona (consultar) * Con jabalina de bronce de 1 metro JEHL150 (consultar)

